

Fernsignalgeber 20 m Leitung, 2x0,75 qmm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 20162
GTIN: 4026092005248
Preisgruppe: 30

Beschreibung

Fernsignalgeber passend für Schaltgeräte mit Selbstdiagnosefunktion mit 20 m Anschlussleitung (freies Drahtende)

| | |
|-------------------|----------------|
| Stromaufnahme: | 5-25 mA |
| Signalton: | 4,7 kHz, 90 dB |
| Spannungsbereich: | 9-24 V (DC) |

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|------|
| Kabellänge: | 20 m |
| ATEX zertifiziert: | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto: | 0,88 kg |
| Gewicht brutto: | 1,16 kg |
| Länge: | 31 mm |
| Breite: | 50 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 302 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 302 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 61 mm |